

TRENAŻER L838T

Dual cable crossover trainer



SPECYFIKACJA

Sposób użytkowania	Komercyjne
Opór	Opór (Servo)
Zakres oporu	60kg x 2 = 120kg
Zasilanie	220V
Linka	Linka w ostonie nylonowej 5.6mm / długości linki 2000mm
Max obciążenie linki	> 360kg x 2
Regulacja ramion	Zakres poziomej regulacji kąta ramion: 0-90° / 4 poziomy Zakres pionowej regulacji kąta ramion: 0-155° / 8 poziomów Pionowy zakres ruchu ramion: 812.5mm 9 poziomów Zakres regulacji ramion na boki: 0-155°
Inne	Błoczek wykonany z tworzywa POM
Akcesoria	2 x Uchwyt z sterowaniem / 1 x Drażek / 1 x Uchwyt na kostkę / 1 x Linka na triceps
Wyświetlacz	23.8" TFT

WYMIARY


Wymiary	730*1750*2000mm / Wymiary podstawy: 679*1200mm
Waga	198kg
Max. waga Użytkownika	180kg

TRENAŻER L838T


Dual cable crossover trainer

MUSCLE TARGETED


Note: Some accessories in the training diagram are optional
O C C E S S O R I E S




Shoulder Press




Cable Squat




Cable Crossover




Cable Kickback




Bicep Curl




Tricep Extension




Cable Twist




Abdominal Crunch




Chest Press



Shoulder Press



Lat pulldown



Seated MidRow